



## CAMBIO DE CONTRASEÑA DE WIFI CABLEMODEM MODELO

1- Ingresar desde el navegador (GoogleChrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge) a la dirección <http://192.168.0.1/>

technicolor  
Technicolor DPC3848VE DOC SIS 3.0 Gateway

Status

DOC SIS WAN

Log In

User Name:

Password:

Language Selection: English

Log In

2- Una vez ingresado a la pantalla anterior, en los campos USER NAME, PASSWORD, completar con los siguientes datos sin paracentesis.

- **TECHNICOLOR DPC3848, Usuario (EN BLANCO), Password, (EN BLANCO)**
- **CISCO DPC3829, Usuario (admin), Password, (admin)**
- **CISCO DPC3825, Usuario (EN BLANCO), Password, (EN BLANCO)**

technicolor  
Technicolor DPC3848VE DOC SIS 3.0 Gateway DPC3848VE

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status Log OFF

Gateway Local Network Wireless DOC SIS WAN

About

Model: Technicolor DPC3848VE  
Vendor: Technicolor  
Hardware Revision: 12.0  
Serial Number: 100588410

3- Luego de ingresar los datos, se abrirá esta nueva ventana, una vez en ella ir a la opción SETUP del menú superior.

4- Una vez dentro del menu SETUP seras llevado a la siguiente pantalla donde podrás cambiar los datos de las redes WIFI:

**Change Password**

User Name:

Change Password to:

Re-Enter New Password:

**2.4GHz Wireless Security**

**DATOS DE RED WIFI DE 2.4GHZ MAS USADA POR CELULARES, NOTEBOOKS Y TV SMART**

Wireless SSID:  Enable  Disable

Network Name (SSID):

Security Mode:

Encryption:

Pre-Shared Key:   Show key

Key Renewal:  seconds

**5GHz Wireless Security**

Wireless SSID:  Enable  Disable

Network Name (SSID):

Security Mode:

Encryption:

Pre-Shared Key:   Show key

Key Renewal:  seconds

NOMBRE DE LA RED WIFI DE 2,4Ej; E13Net\_999

CONTRASEÑA DE LA RED ANTERIOR, Recordar que la contraseña son 8 caracteres como minimo, se recomienda usar alguna letra mayuscula o carácter especial para que la misma sea mas segura.

NOMBRE DE LA RED WIFI DE 2,4Ej; E13Net\_999

CONTRASEÑA DE LA RED ANTERIOR, Recordar que la contraseña son 8 caracteres como minimo, se recomienda usar alguna letra mayuscula o carácter especial para que la misma sea mas segura.

5- Una vez completado los campos oprimir en la parte inferior de la pantalla "SAVE SETTINGS" y esperar que el cablemodem cambie los parámetros de la RED.

Recuerde que una vez cambiada la contraseña tendrá que conectar nuevamente todos los dispositivos que utilizaban la anterior RED.

Ante cualquier duda pueden enviar un mail a [internet.adossrl@gmail.com](mailto:internet.adossrl@gmail.com).